KD-R464

L'autoradio CD - AUX - USB

Gamme 2015

JVC

Affichage & Design

Façade détachable
Afficheur LCD blanc 12 + 3 digits
Eclairage des touches : Rouge
Bouton volume rotatif
Touche d'accès directe : "USB"
Contrôle de la luminosité : Jour - Nuit
Variateur d'intensité automatique
Compatible avec l'affichage de texte Russe

Audio

Puissance maximum : 4x50W MOSFET
2x50W + Subwoofer (4Ω) 50W x1
Connexion directe du Subwoofer (Mono Lch)
Convertisseur Numérique/Analogique audio
Egaliseur paramétrique iEQ à 3 bandes
Egaliseurs Easy EQ & Preset EQ (12 modes pré-réglés)
Egaliseur lié à la source (Link EQ)
Digital Track Expander
Filtre Pass Bas, Loudness
1 Entrée AUX mini jack (3.5mm) en façade
1 pré sortie RCA 2,5V (arrière/Subwoofer commutable)
Niveau du subwoofer réglable

Lecteur CD

Compatible MP3 avec ID3 Tag, WMA
Compatible CD-R / RW, CD-Text
Mode de lecture : Aléatoire, Répétition, Balayage

USB

Entrée USB éclairée en façade
Compatible USB 1.1 / 2.0 - FAT 32 - 1A
Compatible MP3 ID3 Tag, WMA, WAV
JVC Playlist Creator (logiciel PC Windows®) (Mémoire/clé USB)
Mode "Drive Change" pour Smartphone
Répétition / Scanner / Recherche aléatoire
Charge de la batterie

Commande Android

Android Audio Mode & Auto Mode (Version 4.1 et supérieure)
requiert l'application JVC Music Play
Charge de la batterie

Tuner

Tuner RDS / Radio Text Plus
Tuner à traitement numérique (Digital Processing Tuner)
24 Présélections (18 FM & 6 MW/LW)
Heure d'écoute programmable (Une fois, Quotidien, Hebdo.)
Conservation des mémoires FM / AM sans "Back up"

Gestion des périphériques

Compatible commande au volant constructeur
(via interface Kenwood optionnelle)

Connectiques

Connecteur Molex 16 voies
Câble d'alimentation Molex > ISO
Tension de fontionnement : 14.4V (10 ~ 16V)
Consommation électrique : 10 ampères

Mode d'emploi papier :
ANG - FRA
NED - IT - ESP - PORT - GR

Informations logistiques :

Taille carton (LxHxP) : 230 x 242 x 101mm
Poids brut : 2Kg
Taille produit (LxHxP) : 182 x 53 x 158mm
Poids net : 1.2Kg

Code EAN : 4975769429880